

Product Specification

Number: L-KLS21-RF4KEY104S
Name: Remote Control
Specification: Learning code,433.92MHz
Customer: D02
Date: 2020-11-03

Customer Signature:

--



WWW.KLSELE.COM

NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD

Tel : 0086-574-86828566

Fax : 0086-574-86824882

ADD : NO. 8-1, RONGXIA RD. XIAPU SHANQIAN
INDUSTRIAL ZONE BEILUN NINGBOZHEJIANG.

Compi	Check	Review	Approva
Jenny	Jack.C		



1. Копируемые Чипы

2260 (все производители); 2262 (Все производители); PT2264, 5326 (Все производители); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918series, 527 (Все производители); 1527 (Все производители); 2240 (Все производители); HCS101, HCS200-HCS201 (код части), HCS300-HCS301 (часть), часть микрокомпьютера одного чипа.....

1. Метод очистки кода:

Нажмите кнопку разблокировки и кнопку блокировки одновременно (в некоторых случаях верхнюю кнопку и нижнюю кнопку), после того, как светодиодный индикатор моргнет три раза, отпустить любую из кнопок, а другую оставить нажатой, а затем нажмите кнопку три раза, светодиодный индикатор войдет в быстро мигающий режим. В это время все данные памяти очищаются, очищенный пульт дистанционного управления не будет включать индикатор независимо от того, какую кнопку вы нажимаете.

Part name		Date	2020-11-03
Part number	L-KLS21-RF4KEY104S	Edition	V1
Department	Remote Control	Page	2 / 3

1. Метод копирования

Одна рука держит оригинальный пульт дистанционного управления, в то время как другая держит копию пульта дистанционного управления, два пульта дистанционного управления должны быть размещены как можно ближе (идеальная ситуация заключается в том, чтобы положить два пульта дистанционного управления на рабочем столе бок о бок с нулевым расстоянием), соответственно, нажмите кнопку копирования, когда светодиодный индикатор быстро заморгает после трех вспышек, эта копия успешно , другие ключевые методы работы те же. Некоторые пульты дистанционного управления имеют меньшую мощность передачи, таким образом, оригинальный пульт дистанционного управления должен быть помещен обратно в копию пульта дистанционного управления, который будет работать. Для наличия шума, он должен избегать помех для работы, Если копия не является успешной, он должен перекопировать после очистки кода.

Внимание:

Ваш оригинальный пульт дистанционного управления должен быть в состоянии работать и так же, как наша частота пульта дистанционного управления

Особенности новой копии пульта дистанционного управления

Четыре кнопки могут соответственно копировать четыре различных типа чипов, То есть пульт дистанционного управления может работать с четырьмя различными объектами. Быстрое копирование скорость передачи данных, не легко потерять код, далекое расстояние.

3. Technical Parameters

Rated voltage:12V

Rated current:0.8mA

Frequency:433.92MHz

Output power: 10mW