

Пульт управления электрокаменкой Henki M1 для печей до 15кВт, Wifi

Пульт управления сауной Henki M1 — это функциональное решение по управлению температурой воздуха в саунах с электрокаменками любых производителей с выносным блоком управления.

Предназначен для установки температуры бани в диапазоне от 30 до 125С. Пульт включает в себя все необходимое: контроллер, датчик с кабелем, силовой блок (реле в щиток). Силовой блок поддерживает как однофазное (220В), так и трехфазное (380В) подключение.

Используя контроллер Henki M1, вы можете управлять электрокаменкой с помощью сенсорных кнопок на панели управления, а также через приложение со своего мобильного телефона, независимо от того, где вы находитесь в данный момент.

Приложение на телефоне позволяет Вам быстро включить печь в сауне, настроить желаемую температуру и время сеанса (таймер), а также проверить текущую температуру в сауне.

Пульт управления печью сауны предназначен для установки в предбанное помещение (вне парной), не занимает много места благодаря своим компактным размерам, помещается в стандартный подрозетник. Силовая часть размещается на дин-рейке в щитке дома или сауны рядом с автоматами, что выгодно отличает контроллер HENKI M1 от других решений. Вам не надо искать место, где разместить силовой блок контроллера. Монтаж всей системы можно доверить обычному электрику, так как это не сложнее чем поставить розетку или выключатель.

Повышенный срок службы и безопасность устройства обусловлен дополнительно тем, что в отличии от других пультов с вынесенным силовым блоком, у пульта управления HENKI M1 нагрузку (ТЭНы) электрокаменки коммутирую не маленькие реле в силовом блоке, а серьезное промышленное реле с большим запасом по мощности.

Пульт управления для бани и сауны дает возможность интегрироваться в систему умного дома и работать по WiFi через экосистему Smart life. Вы можете самостоятельно настроить различные сценарии работы и оповещений, а подключение контроллера к вашей сети WIFI занимает не более минуты.

Пульт Henki M1 имеет интуитивно понятный интерфейс, стильный внешний вид (черный цвет и прямоугольная форма), поэтому идеален для саун и бань в частном доме, офисе, квартире, спортивном клубе или СПА (SPA).

Пульт управления подходит для электропечей различных производителей мощностью до 15кВт. В ассортименте производителя Henki есть также решение на печи до 20кВт и до 30кВт.

Характеристики:

- ЖК дисплей с отображением как числовой (время, температура), так и символьной информации (статусы, нагрев, готов, время вышло и т.д.)
- Подсветка экрана: белая с автоматической регулировкой яркости
- Кнопки управления: сенсорные

- Облачное управление: да, экосистема Smartlife (IOS/Android)
- Подключение к сети Интернет: Wi-Fi, 2.5GHz, экосистема Smart life.
- Устанавливаемый диапазон температуры от 30 до +125°C, шаг регулировки 1°C
- Поддержание рабочей температуры в сауне в заданный период времени
- Диапазон регулировки таймера работы от 10 минут до 18 часов. Кратное 10 минутам.
- Длина кабеля датчика: 3 метра (5 метров - с ноября 2024г)
- Монтаж в стену (подразетник) выступ 6мм, на стену – нужна монтажная коробка, 40мм выступ.
- Размер пульта (без силового блока) 86*86*10мм
- Потребляемая мощность: 1Вт, 220В без учета силового блока
- Максимальная мощность управляемой электрической печи: 15КВт.

Комплект поставки

Пульт управления электрической каменкой - 1 шт
 Датчик температуры с термостойким кабелем 3 метра (5 метров) - 1 шт
 Блок силовой (контактор) для установки в электрощиток 25А на фазу- 1 шт
 Металлическая рамка крепления контроллера в подразетник - 1 шт.
 Болты крепления рамки в подразетник - 2 шт.
 Клеммы для подключения контроллера в щитке - 2 шт.
 Инструкция – 1шт.
 Инструкция по работе (ссылка с QR-кодом) - 1 шт.
 Крышка датчика HENKI - 1 компл.
 Упаковка - 1 шт.